



delight 20461WH

Pop up socket - built in socket + USB
Rejtett - beépíthető konnektor + USB
Priză încorporată ascunsă cu USB

Dear Customer!

Thank you for choosing our product! Thanks to this hidden socket, your desk will remain aesthetic yet functional. Folding up the cover, you will find a conventional 230 V socket, which is excellent for charging a notebook, as well as you will find a USB connector, which is suitable for charging your mobile phone or tablet.

User's Guide:

1. Select a suitable location for the device, making sure that the device is not exposed to direct sunlight. Also take into account the installation depth of 90 mm and the drainage of the power cable.
2. Cut a 60 mm diameter hole in the furniture. Draw and then use a drill with a suitable cutting head or a jigsaw to cut.
3. Unscrew the retaining ring from the product and thread the cable through the hole and try to insert the product into the hole.
4. If the product fits properly (does not jam, does not fall through the hole), secure it from below with the ring, making sure to rotate the product into the desired direction.
5. Finally, plug in the power cord and try the product.

Technical details:

• 1 pc 230 V socket		• 1 pc high-power USB port	
Operation voltage:	AC 230 V	Kábel típus:	H05VV-F 3G1,5 mm ² (3 x 1,5 mm ²)
Max. amperage:	16 A	Beépítési méret:	60 mm
USB amperage:	DC 5 V, max. 2 A DC 9 V, max 1.2 A DC 12 V, max. 1 A	Beépítési mélység:	90 mm
Max. power:	3680 W	Szín:	Fehér
Cable length:	1.5 m	Protection	IPX0

- Do not use the product in direct sunlight or in humid places.
- Do not use the appliance with wet hands!
- Handle the product carefully, grasp the product while inserting the plugs.
- Do not insert an extension cord.
- Do not operate covered!
- For indoor use only!
- Do not expose to direct sunlight or heat!
- The safety pin on the bottom of the product must not be removed!
- Do not use the product if you experience any damage to the housing or cable insulation!
- It is strictly forbidden to disassemble or modify the product! In the event of any malfunctions, contact a specialist!

Stimate client!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Datorită acestei prize ascunse, biroul tău va rămâne estetic, dar funcțional. Deschizând capacul, vei găsi o priză convențională de 230 V, care este excelentă pentru încărcarea unui notebook, de exemplu, și un conector USB, potrivit pentru încărcarea telefonului mobil sau a tabletei.

Ghid de utilizare:

1. Selectați locația potrivită pentru dispozitiv, asigurându-vă că dispozitivul nu este expus la lumina directă a soarelui. Luați în considerare adâncimea de instalare de 90 mm și cablul de alimentare.
2. Taiati un orificiu cu diametrul de 60 mm în mobilier. Desenați și apoi utilizați un burghiu cu un cap de tăiere adecvat sau un fierăstrău pentru tăiere.
3. Deșurubați inelul de reținere de pe produs și treceți cablul prin orificiu introducând și produsul în orificiu.
4. Dacă produsul se potrivește corect (nu se blochează, nu cade prin orificiu), fixați-l de jos cu inelul, asigurându-vă că rotiți produsul în direcția dorită.
5. În cele din urmă, conectați cablul de alimentare și încercați produsul.

Date tehnice:

• 1 priză 230 V		• 1 port USB de mare putere	
Tensiune de operare:	AC 230 V	Tip cablu:	H05VV-F 3G1,5 mm ² (3 x 1.5 mm ²)
Intensitate maximă:	16 A	Dimensiune:	60 mm
Intensitate USB:	DC 5 V, max. 2 A DC 9 V, max 1.2 A DC 12 V, max. 1 A	Adâncime de instalare:	90 mm
Putere maximă:	3680 W	Culoare:	Alb
Lungime cablu:	1.5 m	Indice de protecție:	IPX0

- Nu utilizați produsul în lumina directă a soarelui sau în locuri umede.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude!
- Manipulați produsul cu atenție, prindeți produsul în timp ce introduceți aparatele în stație.
- Nu introduceți mai mult de un cablu prelungitor.
- Nu aoperiți stația!
- Numai pentru uz interior!
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la căldură!
- Acul de siguranță de pe partea inferioară a produsului nu trebuie îndepărtat!
- Nu utilizați produsul dacă observați vreo deteriorare a carcasei sau a izolației cablurilor!
- Este strict interzisă dezasambarea sau modificarea produsului! În cazul oricărui defectiuni, contactați un depanator specializat!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Ennek a rejtett konnektornak köszönhetően asztala továbbra is esztétikus, mégis funkcionális marad. A fedlapot felhajtva egy hagyományos 230 V aljzatot talál, amely kiválóan alkalmas pl: notebook töltésére, valamint egy USB csatlakozót, amely mobiltelefonjának, tabletjének töltésére alkalmas.

Használati útmutató:

1. Válassza ki a megfelelő helyet a készüléknek, ügyeljen arra, hogy közvetlen napsütésnek ne legyen kitéve a készülék. Továbbá számoljon a 90 mm beépítési mélységgel, valamint a tápkábel elvezetésével.
2. Vágjon egy 60 mm átmérőjű lyukat a bútorbá. Rajzolja meg, majd a kivágáshoz használjon fűrészt megfelelő vágófejjel, vagy dekopirfűrészt.
3. Csavarja le a termékről a rögzítőgyűrűt és a kábelt a lyukon átfűzve próbálja bele a terméket a lyukba.
4. Ha a termék megfelelően illeszkedik (nem szorul, nem esik át a lyukon), akkor rögzítse alulról a gyűrűvel, közben ügyeljen arra, hogy a terméket a kívánt irányba forgassa.
5. Végül, csatlakoztassa a tápkábelt és próbálja ki a terméket.

Technikai adatok:

• 1 db 230 V aljzat		• 1 db nagyteljesítményű USB-csatlakozó aljzat	
Üzemi feszültség:	AC 230 V	Kábel típus:	H05VV-F 3G1,5 mm ² (3 x 1.5 mm ²)
Max. áramerősség:	16 A	Beépítési méret:	60 mm
USB áramerősség:	DC 5 V, max. 2 A DC 9 V, max 1.2 A DC 12 V, max. 1 A	Beépítési mélység:	90 mm
Max. terhelhetőség:	3680 W	Szín:	Fehér
Kábelhosszúság:	1.5 m	Védelem:	IPX0

- Ne használja a terméket közvetlen napsütésnek kitéve vagy vizes, párás helyen.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel!
- Kezelje a terméket óvatosan, a dugók bedugása közben fogjon rá a termékre.
- Ne dugjon több hosszabbítót egymásba!
- Ne működtesse lefedve!
- Csak beltéri használatra!
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, hőhatásnak!
- A termék alján található biztosító saszseget tilos eltávolítani!
- Ha bármilyen sérülést tapasztal a készülékházon vagy a kábel szigetelésén ne használja a terméket!
- A terméket szétszerelni, módosítani szigorúan tilos! Az esetleges meghibásodások esetén forduljon szakszervizhez!